

HCX645 : Preset bi-amp BMS 4590

Mid :

- HPF : **500Hz (LR24)**
- LPF : **6300Hz (BW18)**
- Delay : **0ms**
- Gain = **0dB**

High :

- HPF : **6300Hz (BW12)**
- LPF : **20000Hz (OUT)**
- Delay : **0,145ms**
- Gain = **6dB**

EQ Q Const (F / Q / G) :

Mid :

1. 800Hz / 1,7 / -3dB
2. 4700Hz / 3,2 / +8dB
3. 6500Hz / 4,5 / +5dB

High :

1. 7835Hz / 8,9 / +2dB
2. 9350Hz / 4 / -4dB
3. 14765Hz / 5,3 / -2dB

EQ Q Prop (F / Q / G) :

Mid :

4. 800Hz / 2 / -3dB
5. 4700Hz / 5 / +8dB
6. 6500Hz / 6 / +5dB

High :

4. 7835Hz / 10 / +2dB
5. 9350Hz / 5 / -4dB
6. 14765Hz / 6 / -2dB